

Облачный configurator

С прошивки KIT BOX 14.04 появилась возможность использовать облачный configurator.

Для изменений в облачном configuratorе, необходимо в личном кабинете зайти в **Монитор ТА** и в столбце **Доп.** нажать на кнопку – «**Послать команду**»

События	Оборудование	Информация	Доп.
16 часов назад 2 дня назад вчера			

В окне нажать – «**Настройки модема**»

Выключить офлайн-режим

Загрузка и применение матрицы

Отменить обновление Kit Box

Отменить обновление ридера

Настройки модема
Коды маркировки

[Зачисление кредита](#)

[Указание загрузки](#)

После произведенных действий, откроется «Облачный configurator»

Настройки телеметрического контроллера 1824145163
привязан к: 942954 - "kor4"
● Применены

Основные настройки

Производитель ТА *	Модель ТА *	Производитель (slave)	Модель (slave)
<input type="text" value="Saeco"/>	<input type="text" value="Lirika"/>	<input type="text" value="Любой"/>	<input type="text" value="Любая"/>
Режим работы *	Протокол ТА *	Аудит	Отлов продаж *
<input type="text" value="Управление"/>	<input type="text" value="Executive Price Holding"/>	<input type="text" value="Не ведется"/>	<input type="text" value="Событие в шине"/>
Положение десятичной точки *	Множитель *		
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>		

Оборудование

<input type="checkbox"/> Экран QR-кодов	<input type="checkbox"/> Считыватель карт	<input type="checkbox"/> Внешний контроллер
Модель *	Модель *	Модель *
<input type="text" value="Экран модуля б/н оплаты"/>	<input type="text" value="Картридер mPos/KitPos"/>	<input type="text" value="Нет"/>

После изменения настроек необходимо нажать – «**Сохранить**», сохранение происходит до 5 минут, после сохранения устройство **автоматически перезагрузится**.

Сохранить

В случае корректно применения настроек, должен отобразиться статус «**Применены**», в левом верхнем углу.

● Применены